# Steckdosen-Funkgong-Set CALIMA 400

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 43600 |
| **Typ** | CALIMA 400 |
| **Gewicht** | 0.202kg |
| **Länge** | 100mm |
| **Breite** | 65mm |
| **Höhe** | 65mm |

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

# Produktbeschreibung

## Funkgong Set CALIMA 400

Funkgong-Serie CALIMA

CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 400 fügt sich Dank seines simplen und praktischen Designs jedem Zuhause an und überzeugt durch die vielen Funktionen die er mitbringt. Der CALIMA 400 wird in einer herkömmlichen Steckdose untergebracht und kann somit an beliebigen Orten positioniert werden. Das Gerät verfügt zusätzlich über ein Nachtlicht das bei Dunkelheit Licht spendet und ein Blitzlicht das nochmals visuell verdeutlicht, wenn es geklingelt hat.

In diesem Set wird der CALIMA 400 zusätzlich durch unseren namenhaften MISTRAL Sender 03 ergänzt, zusammen ergeben sie ein Dream Team. Sender und Empfänger sind ab Werk gekoppelt.

**Flexibilität**
Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

**Menü mit Sprachansage**
Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezenten Tasten

**Mehrfache Rufunterscheidung**
Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

**Farbiger LED-Ring**
Informiert auch optisch, dass Besuch vor der Haustür steht.
Die Farbe und Lichtart kann nach eigenem Wunsch ausgewählt werden.

## Stummschaltung und Schlummerfunktion

Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.
Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf Schlummern schalten.

## Hinweis:

Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen werden, da sie nach der **RED-Richtlinie 2014/53/EU** zertifiziert worden sind.

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung Sender** | 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC |
| **Spannungsversorgung Empfänger** | 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| **Optische Signalisierung** | LED-Ring verschiedene Farben und Blitzlicht einstellbar |
| **Oberfläche** | Seidenmatt |
| **Schutzart Sender** | IP54 |
| **Form** | rund |
| **Abmessungen Empfänger** | Ø 60 mm x 95 mm (inkl. Stecker) |
| **Rufarten** | Zentral-, Individual-, Matrixruf |
| **Geräteart** | Funkgong-Set |
| **Lautstärke** | Max. 83 dB(A) einstellbar |
| **Standby-Leistungsaufnahme** | 0,2 W |
| **Serie** | CALIMA |
| **Betriebstemperatur** | 5 °C bis 40 °C |
| **Farbe** | Weiß / Schwarz, Weiß |
| **Frequenz** | 868,35 MHz |
| **Sprachausgabe** | Deutsch |
| **Standby-Leistungsaufnahme Nachtlicht** | 0,5 W |
| **Anzahl Melodien** | 15 Melodien |
| **Abmessungen Sender** | 36 x 100 x 17 mm |
| **Anzahl koppelbarer Sender** | 11 |
| **Funkreichweite** | 500 m im Freifeld |
| **Rufunterscheidung** | 11-fach |
| **LED** | Verschiedene Farben einstellbar (Blau / Cyan / Gelb / Grün / Hellblau / Lila / Rot) |

# Weitere Bilder