# Funksender MISTRAL SE03s

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 43440 |
| **Typ** | MISTRAL SE03s |
| **Gewicht** | 0.064kg |
| **Länge** | 17mm |
| **Breite** | 100mm |
| **Höhe** | 36mm |

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

# Produktbeschreibung

Funksender MISTRAL SE03s, Silber

Der Sender ist mit allen Funkgongs der Serie MISTRAL, ECHO, CALIMA und POLO koppelbar und ist somit für viele Grothe Produkte essenziell. Mit einer Quarzstabilen Reichweite von 500 m und in einem Frequenzbereich von 868 MHz liefert der Funkklingeltaster SE03s ihnen selbst über eine größere Distanz ein zuverlässiges Funksignal.

Mithilfe des Funksenders sind Sie ebenfalls auch in der Lage, eine Vielzahl von flexiblen Sender/Empfänger-Kombinationen zu kreieren. Der Sender kann an die Wand montiert werden oder ist mittels eines Clips zum Aufhängen geeignet. Der wasserdichte Sender ist mit einem beschriftbaren Namensschild ausgestattet und gibt eine optische Rückmeldung wenn geklingelt wurde. Eine Rufweiterschaltung ist ebenfalls möglich. Die typische Batterielebensdauer für den Sender beträgt 5-10 Jahre.

**Hinweis:**
*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren.

Der Sender ist für alle MISTRAL-Gongs ab Baujahr 2003 geeignet.

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -15 bis 50 °C |
| **Funktionskontrolle** | LED |
| **Serie** | MISTRAL |
| **Frequenz** | 868,35 MHz |
| **Zusätzliche Funktion** | Rufweiterschaltung |
| **Farbe** | Silber |
| **Schutzart** | IP54 |
| **Geräteart** | Funk-Klingeltaster |
| **Spannungsversorgung** | 2 x 1,5 V Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC |
| **Funkreichweite** | 500 m im Freifeld |
| **Abmessungen** | 36 x 100 x 17 mm |

# Weitere Bilder