Funkgong-Set MISTRAL 300M BM

Artikelnummer	43315
Typ	MISTRAL 300M BM
Gewicht	0.421kg
Länge	54mm
Breite	115mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

MISTRAL 300M im Set mit Funk Bewegungsmelder BM03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*
Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuelle Melodien
Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 300M ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten
Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.
Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.
Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung
Der MISTRAL 300M kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:
*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!
Funk Bewegungsmelder BM03, Art.-Nr. 43445

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Bewegungsmelder	1 x CR123A Inkl., extern: 8 – 12 V AC/DC
Blitzlicht	LED
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Abmessungen Empfänger	150 x 115 x 38 mm
Verzögerungszeit	Einstellbar 3 – 60 s
Klingeltaster	2 verdrahtete möglich
Überwachungsbereich	108° bei 15 m
Frequenz	868,35 MHz
Rufunterscheidung	14-fach
Farbe	Weiß / Silber
Lautstärke	Max. 86 dB(A) einstellbar
Anzahl Melodien	16 Melodien
Anzahl koppelbarer Sender	12
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Gehtest	LED-Anzeige
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang), extern: 8 – 12 V AC/DC
Abmessungen Bewegungsmelder	124 x 69 x 54 mm

Weitere Bilder