



Vierfach-Funksender MISTRAL SE09

Artikelnummer	43004
Typ	MISTRAL SE09
Gewicht	0.029kg
Länge	23mm
Breite	50mm
Höhe	42mm

Produktbeschreibung

Funksender stellen die ideale Lösung für die Modernisierung einer Klingelanlage dar. Der MISTRAL SE09 ist ein Vierfach-Funksender, der sich besonders gut für den Einsatz in Mehrparteienhäusern eignet. Mit ihm können bis zu vier Klingeltaster verbunden werden, was ihn ideal für solche Anwendungen macht. Statt vier einzelner Sender benötigt man nur noch ein Gerät, was nicht nur Platz spart, sondern auch Kosten reduziert.

Durch die Funktechnologie und die Möglichkeit, vier Bereiche anzusteuern, ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Gebäudetechnik. Die potentialfreie Ansteuerung ermöglicht flexible Erweiterungen und Anpassungen an verschiedenen Standorten.

Im Vergleich zu herkömmlichen drahtgebundenen Klingelanlagen bietet die Ansteuerung von Funkgongs eine größere Auswahl an Gongmelodien, wie sie in der umfangreichen Palette von Grothe Funk-Gongs zu finden ist. Auch die Integration von Funkgongs für Steckdosen ist mit dem SE09 möglich. Der Funksender ist kompatibel mit den CALIMA-, MISTRAL- und ECHO-Gongs. Die Auswahl der Klingeltaster ist frei, diese können problemlos an den Sender angeschlossen werden.

Ein weiterer Vorteil des MISTRAL SE09 ist, dass er bequem über einen Klingeltransformator betrieben werden kann, wodurch der Aufwand für regelmäßige Batteriewechsel entfällt. Der Funksender ist sowohl für den Einbau in Schalterdosen als auch in Geräten konzipiert und bietet damit vielseitige und nahtlose Installationsmöglichkeiten, die ideal für Nachrüstungen sind.

Produkteigenschaften

Frequenz

868,35 MHz (Erfüllt die aktuelle Funknorm RED 2014/53/EU)

Montage

Unterputz

Verwendung

Innenbereich

Abmessungen

43 x 50 x 23

Temperaturbereich

-15 °C bis 50 °C

Sendeleistung

< 25 mW

Farbe

Blaugrau / Weiß

Spannungsversorgung

8 – 12 V AC / DC, 30 mA

Schutzart

IP20

Reichweite

100 Meter

Weitere Bilder

