



Funksender-Einbau UP MISTRAL SE06

Artikelnummer	43443
Typ	MISTRAL SE06
Gewicht	0.021kg
Länge	20mm
Breite	37mm
Höhe	42mm

Produktbeschreibung

Funksender MISTRAL SE 06

Der Funksender ist kombinierbar mit Grothe Funkgongs der Serien Calima, Mistral, Echo und Polo. Somit werden klassisch verdrahtete Klingelanlagen zu einer Funkklingel-Anlage modernisiert, ohne den Klingeltaster an der Haustüre ändern zu müssen.

Hinweis:

Batterie CR 2450, Art.-Nr. 43397

Produkteigenschaften

Funktionskontrolle

LED

Serie

MISTRAL

Funkreichweite

150 m im Freifeld

Abmessungen

42 x 37 x 20 mm

Frequenz

868,35 MHz

Spannungsversorgung

6 – 12 V = DC oder 1 Batterie
CR 2450 (nicht im
Lieferumfang)

Farbe

Hellgrau

Betriebstemperatur

-10 bis 50 °C

Triggerung

Fallende Flanke

Verwendung

Nur für den Innenbereich

Geräteart

Funk-Unterputzsender

Schutzart

IP20

Weitere Bilder

