



Mobiler Empfänger-Set Schwarz MISTRAL Mobile Set SW

Artikelnummer	43382
Typ	MISTRAL Mobile Set SW
Gewicht	0.211kg
Länge	30mm
Breite	60mm
Höhe	80mm

Produktbeschreibung

MISTRAL 800 Mobile im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit

Mit dem MISTRAL 800 Mobile sind sie immer und überall erreichbar.* Neben dem akustischen und optischen Signal, wird im Mobilen Empfänger auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten Umgebungsgeräuschen, einen Besucher an der Türe signalisiert, somit verpassen Sie keine Besucher mehr. Sollten Sie doch mal jemanden verpassen, wird der entgangene Türruf auf dem Gerät angezeigt. Der Empfänger kann in einen ECO Modus geschaltet werden, dabei wird der Empfänger nach 10 Stunden Betrieb automatisch ausgeschaltet, das verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Der Mobile Empfänger kann mit dem Clip ganz bequem an einem Gürtel getragen werden, damit bietet er eine äußerst komfortable Transportlösung. An dem Empfänger können bis zu 15 Sender angelernt werden und er besitzt eine 4-fache Rufunterscheidung, damit Sie immer ganz genau wissen, an welchem Eingang es geklingelt hat.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Bei Bedarf Distanz-Multiplikator durch Einbau weiterer Funk-Sets oder den MISTRAL Repeater, Art.-Nr. 43480 verwenden!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender

2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
(nicht im Lieferumfang), extern:
6 – 12 V DC

Verpasster Ruf

Anzeige durch blinkende LED

Optische Signalisierung

LED

Akustische Signalisierung

4 Ruftöne

Schutzart Sender

IP54

Serie

MISTRAL

Geräteart

Funkgong-Set

Rufunterscheidung

4-fach

Spannungsversorgung Empfänger

9 V Block Batterie (nicht im
Lieferumfang)

Abmessungen Empfänger

81 x 62 x 28 mm

Frequenz

868,35 MHz

Lieferumfang

Mit Gürtelclip, Sender MISTRAL
SE 03

Schutzart

IP40

Lautstärke

83 dB(A)

Abmessungen Sender

36 x 100 x 17 mm

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Farbe

Schwarz

Anzahl koppelbarer Sender

15

Haptische Signalisierung

Vibration

Batterielebensdauer

ECO Modus ca. 5 Jahre,
Normal Modus ca. 2 Jahre

Weitere Bilder

