

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung – SZ 2500.620

Stand : 29.05.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/Buchse – SZ 2500.620

erstellt am: 29.05.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 15,6 mm Höhe: 13,2 mm Tiefe: 61,6 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	100 V - 240 V
Leitungs-Querschnitt:	Nennquerschnitt: 1,5 mm ² Anschluss von Rundleitern, eindrähtig: 0,25 mm ² - 1,5 mm ² Anschluss von Rundleitern, eindrähtig: AWG 16 - AWG 22 Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig: 0,25 mm ² - 1 mm ² Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig: AWG 18 - AWG 22
Kabeleinführung:	Für Kabeldurchmesser: 3,8 mm - 8,2 mm
Verpackungseinheit:	5 St.
Gewicht/VE:	0,06 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177918757
Zolltarifnummer:	85369095
ETIM 6.0:	EC000458
ETIM 5.0:	EC000458

eCl@ss 8.0/8.1:	27440314
eCl@ss 7.0/7.1:	27440314
eCl@ss 6.0/6.1:	27260702
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27260700
Produktbeschreibung:	SZ Buchse, für Einspeisung und Durchgangsverdrahtung, 2 polig, 100-240 V, Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung
Approbationen	
Erklärungen:	Herstellererklärung Konformitätserklärung