



Abbildung ähnlich

Kommut.-Drossel f. Stromrichter; Phasen:3; Un1(V):400; Ithmax 1(A) / F1(Hz):80 /50; I LN (A):72; UK(%):4; LN(MH):0,28; TA/Isokl:40 /B; IP00; Anschluss:Flachanschluss; EN 61558-2-20 >Drossel<

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Bezeichnung		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Phasenzahl		3
Spannungsart		AC
Betriebsspannung Bemessungswert	V	400
Betriebsfrequenz Bemessungswert	Hz	50
• — Betriebsstrom bei AC Bemessungswert — Strom bei AC maximal • Strom bei DC Bemessungswert	A	72
	A	80
	A	98
Spitzenstrom	A	100
Induktivität Bemessungswert	H	0,00028
relativer induktiver Spannungsabfall bei Bemessungswert Strom, Spannung und Frequenz	%	4
Verlustleistung [W] der Wicklung	W	80
Verlustleistung [W] des Eisenkerns	W	26,2
Mechanische Daten		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Flachanschluss
Breite	m	0,219
Höhe	m	0,179
Tiefe	m	0,143
Umgebungsbedingungen		
thermische Klasse gemäß IEC 60085		B
Umgebungstemperatur Bemessungswert	°C	40
Schutzart IP		IP00
Approbationen/ Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt



Bestätigung



Umweltbestätigung

Weitere Informationen		
Informationen zur Verpackung		
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875		
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung		

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=4EP4000-3DS00>

CAX-Online-Generator

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=4EP4000-3DS00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4EP4000-3DS00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP4000-3DS00&lang=de

letzte Änderung:

08.04.2025 