SIEMENS

Datenblatt 6AV2181-5AL40-0AX0

Netzteil, extern, für Mobile Panel IWLAN US, inkl. Kaltgerätekabel für USA,
Lieferumfang: 1 Stück Netzteil, 1 Stück Kaltgerätekabel



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Netzteil extern
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Nennwert (AC)	AC 100 - 240 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	1,4 A; 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	
Nennwert (DC)	12 V
Ausgangsstrom	
Stromabgabe (Nennwert)	5 A
Leistung	
abgegebene Wirkleistung	60 W; max.
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
● Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich	Ja; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 light industry level
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved
CCC	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
● min.	-10 °C
● max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
● min.	-20 °C
● max.	85 °C
Relative Luftfeuchte	
● Betrieb, max.	90 %
Leitungen	
Leitungslänge	
● eingangsseitig	3 m
● ausgangsseitig	0,9 m
Farbe des Kabelmantels	schwarz
Anschlusstechnik	
Steckertyp	Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V
Mechanik/Material	
Material	
● Kunststoff	Ja

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Farbe	schwarz
Maße	
Breite	125 mm
Höhe	50 mm
Dicke	31,5 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	540 g
Gewicht (mit Verpackung)	725 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; inkl. AC und DC Anschlussleitung
● Teile pro Stück	1; AC-Leitung für US
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel IWLAN

Klassifizierungen

	Version	Klassifizierung
eClass	16	27-33-02-92
eClass	14	27-33-02-92
eClass	12	27-33-02-92
eClass	9.1	27-33-02-92
eClass	9	27-33-02-92
eClass	8	27-24-92-03
eClass	7.1	27-24-92-03
eClass	6	27-24-92-03
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Approbationen / Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

EAC

Weitere Informationen

Nutzbar in folgenden Produkten: Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Crossliste, die im folgenden SIOS-Beitrag als Download zur Verfügung steht: 40466415
https://support.industry.siemens.com/cs/document/40466415/status-des-simatic-hmi-zubeh%C3%B6rs-und-crossliste-update?dti=0&lc=de-DE

letzte Änderung: 13.03.2026

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens