Steckdosen-Funkgong-Set MISTRAL 400M

Artikelnummer	43310
Typ	MISTRAL 400M
Gewicht	0.19kg
Länge	45mm
Breite	60mm
Höhe	126mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

MISTRAL 400M im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*
Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuelle Melodien
Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 400 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten
Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.
Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.
Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Optisches LED-Signal
Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.
Hinweis:
*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC
Abmessungen Empfänger	126 x 60 x 45 mm
Blitzlicht	LED
Lautstärke	Max. 80 dB(A) einstellbar
Schutzart Sender	IP54
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Rufunterscheidung	12-fach
Frequenz	868,35 MHz
Spannungsversorgung Empfänger	230V Euro-Stecker
Anzahl Melodien	16 Melodien
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Anzahl koppelbarer Sender	12
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Farbe	Weiß

Weitere Bilder