Funkgong-Set MISTRAL 210M

Artikelnummer	43303
Typ	MISTRAL 210M
Gewicht	0.425kg
Länge	50mm
Breite	140mm
Höhe	180mm

Produktbeschreibung

MISTRAL 210 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*
Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 polyphone Melodien
Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 210 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten
Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.
Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.
Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:
*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC
Abmessungen Empfänger	180 x 140 x 50 mm
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Rufunterscheidung	12-fach
Frequenz	868,35 MHz
Anzahl Melodien	16 Melodien
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Anzahl koppelbarer Sender	12
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Farbe	Weiß / Grau
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang), extern: 8 – 12 V DC

Weitere Bilder