Funk Bewegungsmelder IR 1051/101

Artikelnummer	1051/101
Typ	IR 1051/101
Gewicht	0.101kg
Länge	47mm
Breite	65mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Der Funk-Bewegungsmelder dient zur zuverlässigen Meldung eines Einbruchs an Ihre Einbruchmeldeanlage. Die bidirektionale Kommunikation mit der Zentrale gewährleistet einen sicheren und effizienten Datenaustausch. Mit einem Erfassungswinkel von 110° und einer Reichweite von 12 m bietet der Melder einen optimalen einsetzbaren Erfassungsbereich. Eine integrierte LED zeigt die Alarmauslösung an, während der Batteriestatus kontinuierlich an die Zentrale übermittelt wird.

Das robuste Gehäuse aus weißem ABS-Kunststoff sorgt für Langlebigkeit und ein dezentes Design. Der Melder wird mit einer langlebigen CR123A-Batterie geliefert.

Der Bewegungsmelder entspricht der Zertifizierung EN50131 Grad 2, Klasse II

Fernbedienung passt zu folgenden Artikeln:
1068/011 (Funkerweiterung) oder 1068/017 (Funkerweiterung)
1051/020 (ZENO PRO Alarmzentrale) oder Set 1051/921 (ZENO PRO Alarmzentralen im Set)

Produkteigenschaften

Frequenz	868 MHz bidirektional
Batterielebensdauer	5 Jahre (normaler Wert, kann je nach Verwendung schwanken)
Zertifizierung	EN 50131 Grad 2 Klasse II
Spannungsversorgung	3 V Lithium-Batterie CR123A (Im Lieferumfang)
Betriebstemperatur	-10 °C bis 45 °C
Anschlussart	Funk
Melderart	Bewegungsmelder
Abmessungen	54 x 67 x 89 mm
Funkreichweite des Zeno Pro Systems	Bis zu 2 km im Freifeld
IR-Erkennung	Maximal 12 m
IR-Winkel	110°

Weitere Bilder