Funkgong-Set MISTRAL 200M

Artikelnummer	43305
Typ	MISTRAL 200M
Gewicht	0.313kg
Länge	45mm
Breite	115mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

MISTRAL 200M im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*
Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuell Melodien
Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 200 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen
Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten
Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.
Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.
Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Anzeige niedriger Batteriestand
Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis
*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite deutlich reduzieren!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang), extern: 6 – 12 V DC
Rufunterscheidung	16-fach
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar
Frequenz	868,35 MHz
Spannungsversorgung Empfänger	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C (nicht im Lieferumfang)
Farbe	Weiß / Silber
Anzahl Melodien	16 Melodien
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Anzahl koppelbarer Sender	20
Abmessungen Empfänger	150 x 115 x 45 mm
Funkreichweite	500 m im Freifeld

Weitere Bilder