Mobiler Funkgong-Empfänger schwarz Mistral 800 Mobile SW

Artikelnummer	43380
Typ	Mistral 800 Mobile SW
Gewicht	0.0492kg
Länge	30mm
Breite	60mm
Höhe	80mm

Produktbeschreibung

MISTRAL 800 Mobile

Mit dem MISTRAL 800 Mobile sind sie immer und überall erreichbar.* Neben dem akustischen und optischen Signal, wird im Mobilen Empfänger auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten Umgebungsgeräuschen, einen Besucher an der Türe signalisiert, somit verpassen Sie keine Besucher mehr. Sollten Sie doch mal jemanden verpassen, wird der entgangene Türruf auf dem Gerät angezeigt. Der Empfänger kann in einen ECO Modus geschaltet werden, dabei wird der Empfänger nach 10 Stunden Betrieb automatisch ausgeschaltet, das verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Der Mobile Empfänger kann mit dem Clip ganz bequem an einem Gürtel getragen werden, damit bietet er eine äußerst komfortable Transportlösung. An dem Empfänger können bis zu 15 Sender angelernt werden und er besitzt eine 4-fache Rufunterscheidung, damit Sie immer ganz genau wissen, an welchem Eingang es geklingelt hat.

Hinweis:
*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Bei Bedarf Distanz-Multiplikator durch Einbau weiterer Funk-Sets oder den MISTRAL Repeater, Art.-Nr. 43480 verwenden!

Produkteigenschaften

Verpasster Ruf	Anzeige durch blinkende LED
Optische Signalisierung	LED
Lieferumfang	Inklusive Gürtelclip
Akustische Signalisierung	4 Ruftöne
Serie	MISTRAL
Spannungsversorgung	9 V Block Batterie (nicht im Lieferumfang)
Rufunterscheidung	4-fach
Frequenz	868,35 MHz
Schutzart	IP40
Lautstärke	83 dB(A)
Abmessungen	80 x 60 x 30 mm
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Farbe	Schwarz
Anzahl koppelbarer Sender	15
Haptische Signalisierung	Vibration
Geräteart	Funkgong
Batterielebensdauer	ECO Modus ca. 5 Jahre, Normal Modus ca. 2 Jahre

Weitere Bilder